Частотные преобразователи IDS-Drive

Серия N · Однофазные модели T2B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Мощность, кВт	Выходной ток, А	Выход, ф / В
N401T2B-150%	0,4	2,1	3 / 230
N751T2B-150%	0,75	3,8	3 / 230
N152T2B-150%	1,5	7	3 / 230
N222T2B-150%	2,2	9	3 / 230

Управление и питание



Питание
1 фаза, 200–240 В, 50/60 Гц

Выходная частота
0,1–400 Гц

Перегрузка
150 % номинального момента, 60 с

Задание частоты
Панель, 0–10 В или 4–20 мА

Входы / выходы
5 цифровых и 2 аналоговых входа,
1 релейный и 1 аналоговый выход

Габаритные и установочные размеры

Модель	Д × Ш × В, мм	Установочные, мм	Винт
N401T2B-150%	170 × 79 × 127	160 × 60,5	M5
N751T2B-150%	170 × 79 × 127	160 × 60,5	M5
N152T2B-150%	170 × 79 × 127	160 × 60,5	M5
N222T2B-150%	187 × 86 × 144	173 × 68	M4

Применение

Регулирование скорости трёхфазных двигателей вентиляторов и насосов.

Встроенный ПИД-регулятор поддерживает заданный параметр по сигналу обратной связи.

StroyDiller.ru
Климатическая компания

+7 (495) 740-36-04
i@ostberg-rus.ru
stroydiller.ru